

Seqrite Endpoint Security 7.6 Administrator's Guide

วิธีการปลดบล็อคการใช้ USB ชั่วคราว

SEPS SME SEPS Business SEPS Total SEPS Enterprise Suit

<u>วิธีการปลดบล็อกการใช้งาน USB ชั่วคราว</u>

กรณีที่เราทำการบล็อก USB ไว้ แล้วบางครั้ง User มีความจำเป็นต้องใช้งาน สามารถทำการปลดบล็อค ชั่วคราวได้ ดังนี้

1. เข้าสู่หน้า Console Seqrite Endpoint Security Management

ไปที่เมนู Clients > Client Action > Temporary Device Access

	Welcome Administrator 🌼 Admin Settings 🕓 Support ? Help 🕞 Logout						
Seqrite Endpo	e bint Security 7.6 Enterprise Suite	Home	Clients	Settings	Reports	1 0	
Clients							
Client	Status Client Action Client Deployment Manage Groups	Manage	e Policies	Assets			
Q	Scan Scan Endpoints						
2	Update Update to latest virus definitions						
	Tuneup Improve performance of endpoints						
Ę	Application Control Scan Determine Authorized, Unauthorized and Installed applications in your network						
	Vulnerability Scan Scan for vulnerable applications installed in your network						
	Data-At-Rest Scan Scan confidential and sensitive data present on your endpoint						
Q	Patch Scan Scan missing patches in your network						
	Patch Install Install missing patches in your network						
	Temporary Device Access Allows temporary access to a device at the client machine						
	Delete Backup Data Delete backup data taken to protect from a ransomware attack						

2. จะมีหน้าต่าง Temporary Device Access ขึ้นมา > เลือกกรุ๊ปด้านซ้าย > เลือกเครื่องด้านขวา > เลื่อน

ลงด้านล่าง

S Temporary Device Access - Google Chro	ome				-	$\square \times$	
🛕 ไม่ปลอดภัย michael-pc:9111/htm	ml/pgclnmgr/tempaccess	.htm					
Temporary Device Access						?	
Select the endpoint from the list below	/ and choose an action to pe	erform. Only one e	ndpoint can be a	uthorized at a time.			
				Endpo	pint name/IP	0	
EDS Console	Endpoint Name	Group	Policy	Domain	IP Address	— I	
Default	MICHAEL-PC	Client	Client	WORKGROUP	192.168.75.1		
Lient							
						- п	
						- V	1
						Window Se	Rİ

3. กด Allow Temporary Access

S Temporary Device Access - Google Chrom	e			- C	1 ×	<
🛕 ใม่ปลอดภัย michael-pc:9111/html	/pgclnmgr/tempaccess.htm	ı				
						*
Show offline clients Show endpoints within subgroup Allow Temporary Access	4				4	Ŧ

4. จะมีหน้าต่าง Generate OTP

- Allow temporary Access for : จำนวนเวลาที่ต้องการปลดบล็อก
- Use OTP within : จำนวนเวลาของรหัส OTP > กด Generate

S Temporary Device Access - Google	Chrome		-		×
🔺 ไม่ปลอดภัย michael-pc:9111	/html/pgclnmgr/tempaccess.htm				
					^
	Constate OTD				
		×			
	Allow temporary access for: 15				
	Use OTP within: 15 • Minutes				
					1
	Generate Cancel				
				Þ	
 Show offline clients Show endpoints within subgroup 					
Allow Temporary Access					
Allow remporting Access					-

5. จะมีรหัส OTP สามารถให้ User ใส่ ปลดบล็อกเอง หรือ กด Notify ปลดบล็อคให้เลย



6. กรณีที่ ส่ง OTP ให้ User ปลดบล็อกเอง

ให้คลิกขวาที่ไอคอน Seqrite > Allow Temporary Device Access



- ใส่ OTP > OK

Seqrite Endpoi	nt Security	Х
	Turning off Device Control is not recommended as it will compromise your valuable Data. Contact your administrator for OTP.	:
	Enter OTP:	
	1EG12E0100	
	OK Cancel	